

LynX Voice

Draadloze inbraakmeldcentrale met spraakondersteuning

De LynX Voice is een complete inbraakmeldcentrale met 24 draadloze detectiezones. De centrale is voorzien van een verlicht LCD bediendeel, een binnensirene, een telefoonkiezer en een ingebouwde 868 MHz RF-ontvanger. De centrale is zeer eenvoudig te bedienen door middel van een draadloze handzender. Het is daardoor niet noodzakelijk een code te onthouden. De LynX Voice communiceert met de gebruiker via het ingebouwde spraaksysteem. Bij bediening van de centrale of wanneer zich een alarm voordoet, wordt u geïnformeerd door middel van gesproken tekst. Bovendien is de centrale voorzien van een spraakkiezer die met tekst boodschappen alle alarmen, storingen en in-/uitschakelingen kan melden naar een (mobiele) telefoon. Via de ingebouwde microfoon en luidspreker kan via een simpel commando de X Voice gebruikt worden als handsfree telefoon.

Bovendien is het mogelijk vanaf elke telefoon (vast of GSM) in te bellen en m.b.v. de gebruikerscode de centrale in of uit te schakelen, zones te overbruggen, X-10 modules voor uw verlichting te activeren/deactiveren of uitsluitend om de status te vernemen via gesproken tekst.

Daarnaast kan de meldkamer via een spreek-/luisterverbinding met de LynX Voice, het alarm direct verifiëren. Bij alarm kan men precies horen wat er in het pand gebeurt. De centralist kan communiceren met de gebruiker als er problemen zijn met de bediening en assistentie op afstand verlenen.

Alle voordelen op een rij:

- Spraakondersteuning bij bediening
- Alarmmeldingen naar telefoon (vast of GSM)
- Van afstand te bedienen via telefoon (vast of GSM)
- Audio verificatie (2-weg)
- Eenvoudig te bedienen door middel van handzenders
- Mogelijkheid tot bedienen van maximaal 8 stuks X-10 ontvangers t.b.v. verlichting
- Tevens te gebruiken als handsfree telefoon
- Ingebouwd: telefoonkiezer (ontvanger protocol en spraak), RF-ontvangstmodule (868 MHz), bediendeel met verlicht toetsenbord en binnensirene
- Snelle installatie zonder ontsierende bedrading
- Groot assortiment aan detectiemiddelen



LynX Voice

Uitbreiding

5802H	Paniekzender
5804H	4-knops handzender
5808H	Rookmelder
5814H	Miniatuur magneetcontact
5816H	Magneetcontact + aansluiting extra bedrade zone
5819HS	Trildetector inclusief magneetcontact
5852H	Akoestische glasbreukmelder
5888H	Passief infrarood detector



Specificaties

Aantal draadloze zones	: 24	LCD bediendeel	: ingebouwd
Aantal bedrade zones	: 1	Binnensirene	: ingebouwd
Aantal gebruikerscodes	: 8	Extra aan te sluiten binnensirene	: 1 (120 mA max.)
Aantal handzenders	: 4	Gesproken zonetekst bij alarm	: ja
Aantal X-10 ontvangers	: 8	Telefoonlijn supervisie	: ja
Systeemgeheugen	: 84	RF-storingsdetectie	: ja
Voedingsspanning	: 9 Vac (via meegeleverde adapter)	Audio verificatie	: ja
Accu	: meegeleverd	Bediening op afstand via telefoon	: ja
Telefoonkiezer	: ingebouwd (ontvanger protocollen en spraak)	Automatische zomertijd correctie	: ja
Ontvanger protocollen	: 8 (inclusief Contact ID)	Sets fabriekswaarden	: 4
RF-ontvanger (868 MHz)	: ingebouwd	Afmetingen (b x h x d)	: 264 x 181 x 45 mm

Artikelgegevens

Art.nr.

Gerelateerde producten

Art.nr.

LynX Voice centrale	10.088	Lynx accu	10.089
LynX Voice Kit (inclusief 1 x 5888H, 1 x 5816H en 1 x 5804H)	10.542	Lynx adapter	10.090
		Wave-2EX binnensirene	80.180
		Compass Up/Download software	83.030

Honeywell Security

Honeywell International Inc.
Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Tel. +31 (0)299 419 000
Fax. +31 (0)299 419 050
www.honeywell.com

90.340
April 2005
©2005 Honeywell International Inc.

Honeywell